

# iROBO-7000-W565



## Основные особенности

- Степень защиты IP65
- Высокопроизводительный процессор 12-го поколения
- Диагональ 15,6"
- Поддержка Wi-Fi 6, BT 5.2
- Рабочая температура от -20 до +60C
- Совместимость с AstraLinux

## Спецификация

---

### Конструктивное исполнение

Конструкция корпуса: Защищенный корпус, Магниевый сплав

Степень защиты корпуса: IP65

### Дисплей

Тип дисплея: LCD IPS

Диагональ экрана: 15.6 "

Максимальное разрешение: 1920 x 1080 точек

Яркость номинальная: 800 нит

### Сенсорный экран

Тип сенсорного экрана: Емкостный

Мультитач: Да

### Процессор

Тип установленного процессора: Intel Core i5-1235U

Базовая частота: 1.3ГГц

Частота процессора: 4,4 ГГц

### Оперативная память

Тип оперативной памяти: DDR5

Разъемы для модулей оперативной памяти: 1xDDR5  
SODIMM

Установленный объем оперативной памяти: 8 ГБ

Тип установки: Съёмный

Максимальный объем оперативной памяти: 32 ГБ

### Видеоадаптер

Видеоконтроллер: Intel Iris Xe

Интерфейсы: HDMI

### Интерфейсы ввода-вывода

Количество COM-портов всего: 1

COM портов RS-232/422/485: 1

Портов USB всего: 4

Портов USB v3.1: 4 (3x TypeA, 1x typeC)

### Сетевые интерфейсы

Портов Ethernet всего: 2

Портов 10/100/1000 Mbit/s: 2

Стандарт Wi-Fi: Intel Wi-Fi 6 AX201 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

### Расширенный функционал

Фронтальная камера: 2 Мп

Слотов для Sim-card: 1

Поддержка LTE (4G): Опционально

Bluetooth: v5.2

GPS: Да

Сканер отпечатка пальцев: Опционально

Smart Card-считыватель: Да

RFID считыватель: Опционально

### Клавиатуры и указывающие устройства

Тип клавиатуры: Мембранная с подсветкой

Раскладка: English, Russian

Тип указывающего устройства: Тачпад

### Аудио

Аудиоконтроллер: Intel HD Audio

Аудиовыход: Встроенный динамик

Аудиовход: Встроенный микрофон

## Устройства хранения данных

Тип поддерживаемых накопителей: 2x M.2 NVME,

Тип установленного накопителя: NVME

Установленный объем: 256 ГБ

Тип установки: Съёмный

Максимальный объем накопителя: 2ТБ

## Источник питания

Тип источника: Внешний адаптер питания AC/DC 120Вт

Напряжение входного питания: 19В

## Питание от аккумулятора

Тип аккумулятора: 2x Li-ion (Литий-ионный)

Емкость аккумулятора: 2x 3220 мА\*ч

Время работы аккумулятора: 11 ч

Горячая замена аккумулятора: Да

## Программное обеспечение

Поддерживаемая операционная система: Windows 10/11, AstraLinux SE 1.7, 1.8

## Условия эксплуатации

Температура эксплуатации: -20 ... 60 °С (от батареи)

Влажность: 5 ... 95 %

## Комплектация

---

Паспорт изделия - 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Адаптер питания - 1 шт.

## Индикаторы и органы управления

Звуковая индикация: Да

Индикаторы: LED панель

Органы управления: On/Off, Программируемые клавиши

## Разъемы и кабели

Разъемы: 1xDB9, HDMI, 2xRJ45, 3xUSB type A, Smart card slot, micro SD card slot, USB type C

## Условия хранения

Температура: -30 ... 70 °С

## Габариты

Ширина: 388 мм

Высота: 39 мм

Глубина: 256 мм

## Стандарты и сертификаты

Сертификаты: Декларация таможенного союза (EAC)